Spezifikation Audioanschlüsse

PIN	Beschreibung	Impedanz	Pegel	Max. Länge	Kabelquer-schnitt
11	AUDIO LINE IN (Radio Input)	≈ 600 Ω	775 mV RMS	15 m	0,25 mm^2
13	MICROPHONE 1 IN	Siehe Hinweis 1)	Siehe Hinweis 1)	-	0,25 mm^2
14	AUDIO LINE OUT (Radio Output)	≈ 600 Ω	775 mV RMS	15 m	0,25 mm^2
15	MICROPHONE 2 IN	≈ 2,2 kΩ	Siehe Hinweis 2)	-	0,25 mm^2

Hinweis 1): **Zwei Mikrofonempfindlichkeiten sind konfigurierbar:**

- 8 mV / Pa = - 42 dBV / Pa / Impedanz ≈ 600 Ω

- 80 mV / Pa = - 22 dBV / Pa / Impedanz ≈ 2,2 kΩ

(Mikrofonspeisespannung: 9,3 V)

Hinweis 2): **Mikrofonempfindlichkeit:**

- 8 mV / Pa = - 42 dBV / Pa

(Mikrofonspeisespannung: 2,1 V)

Technische Änderungen vorbehalten

Achtung: Um die in der Tabelle angegebenen Konfigurationen zu erhalten, muß das Funkgerät mit der entsprechenden Programmiersoftware (iTM oder CPS) von Motorola kodiert werden.

3				Fahrzeuglösung MTM800 FuG Zubehörbuchse	Fahrzeugeinbau Bund
2					
1				EMRT	
Change-No.:	Date:	Name:			
Drawing by:	21.2.2011	Winkler			
Checked:				MOTOROLA SOLUTIONS	Version: T4 / Blatt 2
Approved:					