

POCSAG - Empfänger mit Touch-Monitor

Merkmale

- ✓ Ablesbarkeit der Alarmmeldung aus größerer Entfernung
- ✓ Alarmdrucker-Funktion mit Standard - Drucker
- ✓ Audiowiedergabe von MP3 - Files bei Alarmempfang




Funktionen

- ✓ Empfang und Anzeige von POCSAG-Alarmen
- ✓ 7" (17,8cm) Farb-Touchscreen; Auflösung 800x480 Pixel
- ✓ Darstellung des Alarmtextes in 4 x 20 / 4 x 30 und 6 x 40 Zeichen sowie **dynamisch Bildschirmfüllend** bis 240 Zeichen
- ✓ Darstellung von Uhrzeit und Alarmeingang
- ✓ Automatischer Ausdruck des Alarmtextes auf gängigen Tintenstrahl- bzw. Laserdruckern über USB-Schnittstelle, sowie manuell über Druck-Button; Mehrfachausdruck konfigurierbar
- ✓ Anzeige Alarmzeit und aktuelle Zeit
- ✓ Ausgabe von Alarmtönen und weiteren MP3-Files über integrierten Lautsprecher
- ✓ Line-Audio-Ausgang zur Ansteuerung von z.B. ELA-Anlagen
- ✓ Schaltausgang potentialfrei über Relais
- ✓ Alarmtimer : Alarm blinkt über konfigurierbare Zeit bzw. bis Bestätigung
- ✓ Bedienung wie Text-Scrollen, Blättern, Speichern, Löschen, Drucken etc. über Soft-Buttons per Touch-Screen
- ✓ Empfindlichkeit < 1 μ V/m
- ✓ 32 RIC-Bereiche, insgesamt über 1 Mio. RICs

Vorläufige Version

Seiten- u. Rückansicht



Beispiel für Druckeransteuerung über USB

Schnittstellen

USB A – Buchse für Druckeransteuerung
USB B – Buchse für Programmierung
Line-Ausgang für Audio
Schaltausgang (Relais)
Antennenbuchse (BNC)
12V DC – Buchse für Steckernetzteil

Zubehör:

Stabantenne ($\lambda/4$) für 2m Band, 165-174 MHz
Steckernetzteil 230 VAC / 12 VDC, 600 mA

Technische Daten

Temperaturbereich	0 – 70 Grad Celsius
Spannung	12V DC; 230V/12V Steckernetzteil liegt bei
Stromaufnahme	ca. 500mA
Maße (BxHxT)	ca. 197 x 127 x 126 mm
Gewicht	ca. 680g
Konformität	RoHS , CE,



Swissphone
Telecommunications GmbH
Industriestrasse 51
79194 Gundelfingen
www.swissphone.de
Telefon 0761 / 5905-0
Fax 0761 / 5905-100
E-Mail: vertrieb@swissphone.de